



Artikal
WMR3-21: 8595188132756

Tehnički parametri		WMR3-21
Ulazi		
Broj kontrolnih tastera:	2	
RFID čitači		
Podržana frekvencija:	13.56 MHz	
Tip kartice:	MIFARE Ultralight, DESFire 2K (EV1), DESFire 4K (EV1)	
Izlazi		
Indikacija:	1x prelazni 8 A/AgSnO ₂	
Izlaz:	dvobojni LED (crveni, zeleni)	
Akustični izlaz:	piezo-konverter	
Napon:	230 V AC/30 V DC	
Izlaz prekidača:	2000 VA/AC1; 240 W/DC	
Struja prenapona:	20 A/<3s	
Izolacija napona između izlaza releja i unutrašnjeg kola:	3.75 kV, SELV prema EN 60950	
Minimalna struja prekidača:	10 mA/10 V	
Prekidačka frekvencija bez opterećenja:	300 min ⁻¹	
Prekidačka frekvencija sa opterećenja:	15 min ⁻¹	
Mehanički radni vek:	1x 10 ⁷	
Električni radni vek AC1:	1x 10 ⁵	
Komunikacija		
Instalacija BUS-a:	BUS	
Napajanje		
Napon napajanja/tolerancija:	27 V DC, -20/+10 %	
Snaga disipacije:	maks. 0.5 W	
Nominalna struja:	50 mA (na 27 V DC), od BUS	
Konekcija		
Prenos podataka:	terminali, 0.5 - 1 mm ²	
Mreža:	maks. 2.5 mm ² /1.5 mm ² sa rukavom	
Uslovi rada		
Radna temperatura:	-20 do +55 °C	
Temperatura skladištenja:	-30 do +70 °C	
Stepen zaštite:	IP20	
Kategorija prenapona:	II	
Stepen zagadjenja:	2	
Radna pozicija:	proizvoljna	
Instalacija:	u instalacione kutije	
Dimenzije i težina		
Dimenzije		
- plastika:	85.6 x 85.6 x 42 mm	
- metal, staklo, drvo, granit:	94 x 94 x 36 mm	
Težina:	68 g (bez okvira)	

- WMR3-21 je zidni čitač kartica koji je dizajniran za očitavanje bezkontaktnih medija (pametne kartice, ključevi, itd.), koji se koriste za kontrolu pristupa zgradama ili njihovim delovima.
 - Uz pomoć staklenog kontrolora WMR3-21 korisnici će ceniti jednostavnost kontrole korišćenjem dva tastera, kojima mogu biti dodeljene različite funkcije upravljanja osvetljenjem, zamraćivanjem, scenarijima, grejanjem, itd.
 - WMR3-21 čitač može se koristiti za kontrolu bezednosnog sistema (zaključavanje/otključavanje) pristupnog sistema (otvaranje vrata, kapija, itd.) ili uređaja (na osnovu propisanih prava).
 - WMR3-21 podržava RFID medije sa nosećom frekvencijom od 13.56 MHz. Tipovi podržanih kartica su MIFARE Ultralight, DESFire 2K (EV1), DESFire 4K (EV1).
 - WMR3-21 je takođe opremljen sa relejnim izlazom od 8 A sa preklopnim kontaktom AgSnO₂, pomoću kojeg se kontrolisani uređaji mogu direktno zameniti (ili bilo koji aktuator u sistemu može se podesiti u softveru iDM3).
 - Indikatorska dvobojna LED lampica na poklopcu kontrolera može ukazivati ne samo na status kontrolisanog uređaja, već i na status bilo kog senzora ili aktuatora u sistemu.
 - Zidni čitač kartica WMR3-21 kompatibilan je sa oba tipa okvira LOGUS[®] (85.6 x 85.6 ili 94x94 mm), pa ih možemo kombinovati sa dvostrukim i trostrukim okvirima i klasičnim proizvodima iz serije.

Primer povezivanja

